

4 SERIE PORTATILI BENZINA GASOLINE PORTABLES SERIES

CON MOTORE: ENGINE BRAND:

POWERED by
HONDA

APPLICAZIONI: / APPLICATIONS:



Click



Combi



Combiplus

MODELLO MODEL	Potenza Power PRP	Potenza Power LTP	MOTORE ENGINE						QUADRO CONTROL PANEL					
	kW kVA	kW kVA	modello model	giri RPM	raffr. cool.			L cm		W cm	H cm	Kg	dBA @7m (●)	
	230V 1PH Monofase Single-phase - Cosfi = 0,9													
Click RG3000HO	2,2 2,4	2,6 2,9	GP160	3000		3,1	3,5	QFHM-OS-PM11	62	43	43	36	n.a.*	
Click RG4000HO	2,6 2,9	3,1 3,4	GP200	3000		3,1	2,6	QFHM-OS-PM11	62	43	43	41	n.a.*	
Click RG5000HO	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	3000		5,3	3,2	QFHM-OS-PM11	74	50	53	59	n.a.*	
Click RG7300HO	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	3000		6,1	2,9	QFHM-OS-PM12	78	54	56	73	n.a.*	
 Combi RG4000HO-M5	2,6 2,9	3,1 3,4	GP200	3000		16	13	QFHM-OS-PM11	62	43	43	52	71	
 Combi RG5000HO-M5	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	3000		16	10	QFHM-OS-PM11	74	50	53	65	71	
 Combi RG5000HEO-M5	4,0 4,4	4,6 5,1	GX270	3000		16	10	QFHM-OS-PM11	74	50	53	80	72	
 Combi RG7300HO-M5	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	3000		25	12	QFHM-OS-PM12	78	54	56	81	72	
 Combi RG7300HEO-M5	5,8 6,4	6,4 7,1	GX390	3000		25	12	QFHM-OS-PM12	78	54	56	96	72	
Combiplus RG10000HEO-E5	9,4 10,4	11,1 12,3	GX630	3000		19	3,8	QFBM-OS-PM5	87	62	69	159	n.a.*	
Combiplus RG13000HEO-E5	11,0 12,2	12,2 13,6	GX690	3000		19	3,4	QFBM-OS-PM5	87	62	69	158	n.a.*	
Combiplus RG14000HAO-E5	12,8 14,2	14,0 15,6	iGX800	3000		19	3,6	QFBP-OS-PM5	87	62	69	164	n.a.*	
	400V 3PH Trifase Three-phase - Cosfi = 0,8													
Click G5500HO**	4,0 5,0	4,6 5,8	GX270	3000		5,3	3,2	QFHM-OS-PT23	74	50	53	71	n.a.*	
Click G7900HO**	5,8 7,3	6,4 8,0	GX390	3000		6,1	2,9	QFHM-OS-PT23	78	54	56	80	n.a.*	
Combiplus G12000HEO-E5	9,4 11,8	11,1 13,9	GX630	3000		19	3,8	QFBM-OS-PT5	87	62	69	157	n.a.*	
Combiplus G15000HEO-E5	11,0 13,8	12,2 15,3	GX690	3000		19	3,4	QFBM-OS-PT5	87	62	69	166	n.a.*	
Combiplus G18000HAO-E5	12,8 16,0	14,0 17,5	iGX800	3000		19	3,6	QFBP-OS-PT5	87	62	69	166	n.a.*	

LEGENDA:
LEGEND:

RG = Monofase.
Single phase.
G = Trifase.
Three phase.
H = HONDA
E = Avviamento elettrico.
Electric Start.
O = Versione aperta.
Open version.

A = Con avviamento elettrico
e motore con regolazione
elettronica dei giri.
With electric start and
engine with electronic
speed regulation.

⌚ Autonomia al 75% del carico.
Autonomy at 75% load.

🌀 Raffreddato ad aria.
Air cooled.

-M5 = Vedi pag.19
See pag.19

-E5 = Vedi pag.19
See pag.19

(•) Valore misurato, rumorosità
conforme alla direttiva
2000/14/CE.
Tested value, noise level
according to 2000/14/CE.

n.a. Non disponibile
Not available

* Il livello di rumorosità di questo modello non rientra nei
limiti della 2000/14/CE.
The noise level of this model is not inside the limits of 2000/14/CE.

** La versione con AVR monta AVRC = AVR
+ Compound. AVR version mounts AVRC = AVR+Compound.

🔧 Modelli ideali per uso mobile.
Models suitable for mobile use.

QUADRO (per maggiori dettagli, vedere p.21)
PANEL (for more details, see p.21)



QFHM-OS-PM11



QFHM-OS-PM12



QFHM-OS-PT23



QFBM-OS-PM5



QFBM-OS-PT5

GENMAC
POWER PRODUCTS

MADE IN ITALY